



Brondi LP600 LED

Nabíjacie pohotovostné LED svietidlo

Návod na obsluhu - SLOVENSKY



Vlastnosti

Dlhá prevádzková doba:

Novo vyvinuté obvody umožňujú dlhú prevádzkovú dobu až 24 hodín

Excelentná svietivosť:

Vysoko účinný reflektor zaisťuje vynikajúcu svietivosť. Možnosť nastavenia 2 úrovní svietivosti.

Krátka doba nabíjania

Sofistikovaná technológia umožňuje kratšiu nabíjaciú dobu. Približne za 24 hodín je batéria pohotovostného svietidla plne nabitá.

WWW.BRONDI.CZ/SK

Dôležité upozornenie

1. Nikdy nerozoberajte pohotovostné svietidlo. V prípade poruchy sa obráťte na autorizovaný servis.
2. Nikdy nekladajte kovové predmety do štrbín alebo otvorov pohotovostného svietidla.
3. Pred prvým použitím svietidlo plne nabite (nabíjajte minimálne 20 hodín, viď Ako nabíjať svietidlo).
4. Pripojujte výlučne na elektrickú sieť so striedavým napätím 220-240 V, 50/60 Hz.
5. Ako sa zníži intenzita svetla dobite svietidlo.
6. Svietidlo dobite minimálne každé 3 mesiace po dobu 8 hodín. Ináč môže dôjsť k úplnému vybitiu batérie a nebude možné ju opäť nabiť.
7. Pred uložením svietidlo plne dobite.
8. Nevystavujte vode, dažďu alebo vysokej vlhkosti.
9. Neumiestňujte blízko kúrenia, vykurovacích telies ani na priame slnko.
10. Nezakrývajte svietidlo ručníkmi, šatami, oblečením apod.

Ako používať svietidlo

1. Pre zapnutie svetla zatlačte vypínač vopred (nižšia intenzita) alebo nazad (vyššia intenzita).
2. Pre vypnutie svetla presuňte vypínač na stred.
3. **Anti Black-out funkcia:** Pri nabíjaní nastavte vypínač do polohy ZAPNUTÉ, pokiaľ by došlo k výpadku el. prúdu svietidlo sa automaticky rozsvieti.

Ako nabíjať svietidlo

Pred pripojením svietidla k elektrickej sieti sa prosím uistite, že napätie sieťovej zásuvky je 220-240 V 50/60 Hz. Zapojte iba do odborne inštalovaných zásuviek. Dbajte, aby zásuvka bola dobre prístupná a ovládateľná.

1. Dodávaný sieťový kábel zapojte do odpovedajúceho konektora na svietidle.
2. Potom druhý koniec káblu zapojte do elektrickej zásuvky 220-240 V 50/60 Hz.
3. Rozsvieti sa červená LED – indikátor nabíjania. Obvyklá doba nabíjania je 20–24 hodín. Mierne zahriate batérie počas nabíjania je normálne.

Špecifikácie

1. Napájanie: 220-240 V, 50/60 Hz, striedavo
2. Nabíjacia batéria 6V, 4,5Ah
3. LED: 30 LED diód, 3,2-3,4V / 20-25mA
4. Doba nabíjania: 20-24 hodín
5. Rozmery: 90 x 270 x 140 mm, hmotnosť 1,2 kg



Likvidácia – po uplynutí životnosti výrobku

Európska smernice o likvidácii 2002/96/ES. Tento symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom vrátane jeho príslušenstva nie je možné zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. V žiadnom prípade nevyhadzujte tento prístroj do bežného odpadu z domácností. Po uplynutí životnosti musí byť odovzdaný na zbernom mieste k recyklácii elektrických a elektronických zariadení. Informujte sa na Vašej mestskej alebo obecnej správe na možnosti odbornej a ekologickej likvidácie prístroja.



Distribútor pre SR: Solight s.r.o., Kamenná 19, 010 01 Žilina

Distribútor pre ČR: Solight s.r.o., Křížkova 2987/70b, 612 00 Brno

