

## SK Návod na použitie AC/DC napájacieho adaptéra Solight DA35



Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.



Dbajte na správne zapojenie konektorov podľa vyznačenej polarität.



• Pri nepoužívaní odpojte zo siete



• Nenechajte adaptér voľne visieť



• Používajte len na miestach, kde sa môže adaptér prirodzene chladiť



### Poznámky

- Rozdiel v napätí adaptéra a notebooku by mal byť max. do  $\pm 5\%$ .
- Menovitý prúd adaptéra nesmie byť nižšia ako na notebooku.


### Použitie

Dôsledne preštudujte parametre pôvodného adaptéra (napätie, prúd, rozmery konektora atď) a vyberte správny konektor.


### Konektory

Konektor	Rozmery	Kompatibilita
K1	7,9 x 5,5mm	Lenovo/IBM: 20V3,25A/4,5A
K3	6,5 x 4,4mm	HP: 18,5V3,5A/6,5A, 19V4,74A, 19,5V2,31A/3,33A/6,15A/6,9A
K5	5,5 x 2,5mm	Toshiba/Lenovo/LG/MSI: 18,5V6,5A, 19V1,58A/2,1A/2,37A/3,42A/3,95A/4,74A/6,3A/6,32A, 20V2A/3,25A/4,5A/6A
K6	5,5 x 1,7mm	Acer: 19V1,58A/2,15A/3,16A/3,42A/3,95A/4,74A
K8	4,8 x 1,7mm žltý	HP: 18,5V3,5A/4,74A
K10H	4,5 x 3,0mm	HP: 19,5V2,31A/3,33A/4,62A/6,15A
K11	4,0 x 1,35mm	Asus: 19V1,75A/2,37A/3,42A
K12	4,0 x 1,7mm nový	Lenovo/Toshiba: 19V2,37A, 20V2,25A/3,25A/4,5A
K15D	7,4 x 5,0mm	Lenovo/IBM: 19,5V6,15A, 20V2,25A/3,25A/4,5A/6,75A
K16	USB	HP: 19,5V3,33A

### Varovanie



nesprávne zapojenie



Správne zapojenie

Pokiaľ symboly + a - smerujú smerom k trojuholníku, dôjde ku skratu alebo inému poškodeniu zariadenia. Konektory vždy zapájajte podľa diagramu vpravo.