

SK Návod k použitiu AC/DC napájacieho adaptéra Solight DA36



Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.



• Pri nepoužívaní odpojte zo siete



• Nenechajte adaptér voľne visieť



• Používajte len na miestach, kde sa môže adaptér prirodzene chladieť



Poznámky

- Rozdiel v napätí adaptéra a notebooku by mal byť max. do $\pm 5\%$.
- Menovitý prúd adaptéra nesmie byť nižšia ako na notebooku.

Použitie

Dôsledne preštudujte parametre pôvodného adaptéra (napätie, prúd, rozmery konektora atď) a vyberte správny konektor.

Konektory

Konektor	Rozmery	Kompatibilita
K1	7,9 x 5,5mm	Lenovo/IBM: 20V3,25A/4,5A
K2H	7,4 x 5,0mm	HP: 18,5V3,5A/6,5A; 19V4,74A; 19,5V2,31A/3,33A/6,15A/6,9A
K4	5,5 x 3,0mm	Samsung: 19V2,1A/3,15A/3,16A/4,22A/4,74A
K5	5,5 x 2,5mm	Toshiba/Lenovo/LG/MSI: 18,5V6,5A; 19V1,58A/2,1A/2,37A/3,42A/3,95A/4,74A/6,3A/6,32A; 20V2A/3,25A/4,5A/6A
K9D	4,5 x 3,0mm	Dell: 19,5V2,31A/3,34A/4,62A/6,7A
K13	3,0 x 1,0mm	Asus/Samsung: 19V2,1A/2,37A/3,16A
K14	2,5 x 0,7mm	Asus: 19V1,58A/2,1A
H16	USB	Lenovo/IBM: 19,5V6,15A; 20V2,25A/3,25A/4,5A/6,75A
H17	4,8 x 1,7mm čierny	HP: 19,5V3,33A

Varovanie



Pokiaľ symboly + a - smerujú smerom k trojuholníku, dôjde ku skratu alebo inému poškodeniu zariadenia. Konektory vždy zapájajte podľa diagramu vpravo.