

# **Inteligentní nabíječka MW 5798N**

Před použitím nabíječky si laskavě pečlivě přečtěte následující návod, abyste mohli plně využít veškeré její funkce.

Tato nabíječka má zabudovaný mikroprocesor, který automaticky řídí nabíjení NiCd a NiMh článků. Je možno nabíjet články typu AAA, AA, C a D. Pro řízení nabíjení NiCd článků se používá  $-\Delta V$ , pro nabíjení NiMh článků pak  $+\Delta V$ . Tím se zajistí úplné nabití článků různých typů a kapacit. Tato nabíječka rovněž umožňuje nabíjet články 9V za použití nepřetržitého udržovacího napětí.

## **Režim nabíjení**

1. Do zásuvky zasuňte síťový adaptér a do nabíječky zastrčte jeho vývod. Stisknutím otevíracího tlačítka otevřete nabíječku.
2. Vložte články, které chcete dobíjet. Pro velikosti AAA, AA, C a D umístěte 2 články stejné velikosti do stejného prostoru pro nabíjení. Články 9V zastrčte do jedné nebo obou zdířek, které leží mezi bloky pro nabíjení ostatních článků.  
*(Krok 3 až 5 pro články typu AAA, AA, C nebo D)*
3. První se bude nabíjet to oddělení, kam byly články umístěny dříve. Pokud byly články vloženy do obou oddělení současně, začne se nejdříve nabíjet oddělení 1. Režim nabíjení je signalizován svítící červenou kontrolkou *(viz obr. 1)*.
4. Po ukončení nabíjení se nabíječka přepne do udržovacího režimu, tj. rozsvítí se zelená kontrolka *(viz obr. 3)*.
5. Nyní můžete baterie vyjmout.

*(Krok 6 až 7 pro 9V články)*

6. Nabíječka může nabíjet 1 nebo 2 články 9V současně.
7. Články 9V nemohou být vybíjeny. Jakmile se článek vsune do zdířky, rozsvítí se červená kontrolka *(viz obr. 4)*. Ta bude svítit, dokud se článek nevyjme.

## **Režim vybíjení**

Tento režim použijte, jestliže jeden z článků je vybitý a druhý nabitý. Rovněž je vhodné občas články vybit, aby se udržela jejich kapacita.

1. Vložte do jednoho oddělení 2 články. Pokud potřebujete vybit více než 2 články, vložte je do druhého oddělení.
2. Stiskněte žluté tlačítko. U obsazených oddělení se rozsvítí žlutá kontrolka *(viz obr. 2)*.
3. Jestliže se používá pouze jedno oddělení, nabíječka po ukončení vybíjení automaticky přepne do nabíjecího režimu.
4. Nabíječka se potom přepne do režimu nabíjecího režimu.

*Poznámka: Stisknutím tlačítka DISCHARGE můžete kdykoliv přepnout z nabíjecího do vybíjecího režimu.*

## **Upozornění:**

- Používejte pouze adaptér dodávaný s touto nabíječkou.
- V případě potíží svěřte opravu specializovanému servisu. V žádném případě se nepokoušejte nabíječku sami opravit.
- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití, chraňte je před vlhkem a chladem.
- Je normální, že adaptér i nabíječka se při provozu zahřívají. Proto zajistěte odpovídající prostor a přístup vzduchu.
- Po použití nabíječku vysuňte ze sítě.
- Je zakázáno nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení!
- Nenabíjejte tekoucí či zkorodované články.
- Pozor na správnou polaritu!