

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód produktu	WM-30WS-T
Napätie	AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Výkon a svetelný tok	30 W a 3900 lm (100 %) 20 W a 2600 lm (66 %)
Chromaticita	3000K/4000K/5000K
Detekčná vzdialenosť senzora	max. 10 m (do 24 °C)
Nastavenie času svietenia	5 s – 10 min
Nastavenie svetelnej citlivosti senzora	3–2000 LUX
Krytie IP	IP6
Pracovná teplota	-20 °C až +50 °C
Rozmery	158 x 190 x 30 mm

Poznámka: Výkon (W) a teplota chromatičnosti (K) lze prepínať po odskrutkovaní krytu prepínačom na zadnej strane zariadenia.

UPOZORNENIE

- Tento výrobok je triedy I a musí byť uzemnený.
- Pred montážou vždy vypnite napájanie pomocou prepínača na zariadení.
- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho ďalej.
- Po montáži alebo údržbe sa uistite, že všetky tesnenia sú nepoškodené a funkčné.
- Počas prevádzky alebo krátko po použití sa zariadenia nedotýkajte, hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Držte zariadenie ďalej od horľavých materiálov.
- Zariadenie neumývajte ani neponárajte do vody.
- Na svetlo sa pozerajte iba z bezpečnej vzdialenosti, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zraku.
- Zariadenie smie inštalovať iba kvalifikovaný elektrikár.

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou odpojte zariadenie od napájania a vypnite vypínač.

1. Vyberte vhodné miesto pre inštaláciu tohto zariadenia.
2. Odskrutkujte vodotesnú spojku na spodnej strane zariadenia.
3. Pripojte prívodný kábel a dodržte označené zapojenie!
4. Nezabudnite dotiahnuť všetky časti vodotesnej svorky.
5. Odskrutkujte skrutku na zadnej strane zariadenia, aby ste odkryli ovládanie výkonu (W) a teploty farby (K).
6. Pomocou prepínačov vyberte nastavenie svietenia.
7. Do predvŕtaných otvorov vložte hmoždinky a prišroubujte držiak.
8. Zapnite elektrickú energiu.

NASTAVENIE SENZORA

Na zadnej strane senzora nastavte jednotlivé parametre:

TIME: Otočením nastavte dobu svietenia od aktivácie senzora.

LUX: Nastavenie citlivosti spínania v závislosti od okolných svetelných podmienok.

SENS: Nastavenie citlivosti spínania na pohyb.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste určenom na tento účel. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať na overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.

