SOLIGHT

1L83T

# BEZDRÁTOVÉ BEZBATERIOVÉ TLAČÍTKO PRO 1L83, 1L83B, 200M, BÍLÉ, LEARNING CODE





EAN: 8592718052461

POČET KUSŮ V BALENÍ: 30

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

## Solight bezdrátové bezbateriové tlačítko pro 1L83, 1L83B, 200m, bílé, learning code

**Bezbateriové tlačítko pro všechny příležitosti**
Ať už se původní tlačítko porouchalo nebo ho někdo poničil, jednoduše se nahradí. Nebo je potřeba přidat více vysílačů ke stávajícímu zvonku? Párovací funkce, tzv. Learning code, umí jednoduchým způsobem pomoci ve všech případech, kdy je nové tlačítko potřeba. Vysílač na principu dynama nepotřebuje baterie a snadno se upevní na zeď nebo dveře.

- náhradní a doplňkové tlačítko pro zvonky Solight 1L83, 1L83B
- zvonkové tlačítko na principu dynama – elektrický signál pro zvonění je vytvořen převodem mechanické energie při stisknutí tlačítka. Není třeba se starat o nákladné výměny baterií, zejména v zimním období.
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 20 zvonky
- kryt na jmenovku a vodotěsná a prachotěsná ochrana IP56
- uchycení pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 200 m
- přenosová frekvence: 433,92 MHz
- napájení: bez baterií, životnost 200 000 stisknutí
- pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
- barva: bílá

KOMPLETNÍ POPIS

**SOLIGHT HOLDING, S.R.O.**
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06
tel.: +420 491 512 010
tel.: +420 800 320 155
e-mail: info@solight.cz
**www.solight.cz / www.solight.sk**