

1L67BDZ

## 2X BEZDRÁTOVÝ ZVONEK, DO ZÁSUVKY, 200M, ČERNÝ, LEARNING CODE



EAN: 8592718034771

POČET KUSŮ V BALENÍ: 45

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

### Solight 2x bezdrátový zvonek, do zásuvky, 200m, černý, learning code

#### Sada zvonků pro větší pokrytí

Bezdrátové zvonky stačí zapojit do běžné zásuvky, není potřeba žádné vrtání ani tahání kabelů. Dosah až 200 metrů v otevřeném prostoru zaručuje bezproblémové fungování i ve větších domech, kancelářích nebo provozovnách. Oba přijímače jsou spárovány s tlačítkem a zvyšují pokrytí signálem, např. jeden v přízemí a druhý v patře domu či ve vzdálenější místnosti. Vysílač je napájen baterií a snadno se upevní na zeď nebo dveře. Stříška vysílače zvyšuje odolnost proti dešti a chrání před přímým slunečním světlem. Přispívá tak k delší životnosti zařízení.

#### Funkce, na které se můžete spolehnout

Zvonek nabízí výběr z 36 melodií a možnost nastavení 4 úrovní hlasitosti. Kódování „learning code“ umožňuje přidávat více zvonků nebo tlačítek do skupiny a eliminuje rušení jinými zvonky v okolí. Tato funkce je ideální pro bytové domy, kancelářské budovy i chatové oblasti.

#### Moderní vzhled pro každý prostor

Černé provedení s čistými liniemi působí nenápadně a elegantně zároveň. Zvonek decentně ladí s většinou interiérů a neruší celkový vzhled místnosti. Kombinuje moderní design s praktickým využitím v každodenním provozu.

- sada: 2x přijímač, 1x tlačítko
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 15 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 8 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- 36 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku a se stříškou proti dešti
- vodotěsná ochrana tlačítka: IP56
- hlasitost zvonku: 4 úrovně, 25 - 110 dB(A)
- uchycení tlačítka pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů
- barva: černá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 200 m
- přenosová frekvence: 433 MHz
- napájení:
- tlačítko: 1 x 3 V baterie CR2032 (součástí balení)
- zvonek: AC 230 V~ - do zásuvky
- spotřeba energie: přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5 W
- vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10 mW
- pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +60 °C, zvonek -10 °C až +45 °C
- náhradní tlačítko Solight č. 1L67TB nebo 1L67T

### KOMPLETNÍ POPIS

