


1L80

## BEZDRÁTOVÝ ZVONEK, DO ZÁSUVKY, 180M, BÍLÝ, LEARNING CODE



EAN: 8592718034801

POČET KUSŮ V BALENÍ: 80

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

### Solight bezdrátový zvonek, do zásuvky, 180m, bílý, learning code

#### Zvonek, který zaujme i ve tmě

Tento bezdrátový zvonek nabízí více než jen zvuk – díky barevnému LED kroužku vás upozorní i opticky. Příjímač umožňuje přehrát si nastavenou melodii ještě před výběrem nové, díky tlačítku na přední straně. S dosahem až 180 metrů v otevřeném prostoru je vhodný i pro větší domy, kanceláře nebo provozovny.

#### Velká variabilita v malém těle

Obousměrný výběr z 60 melodií umožní snadné procházení zpět, pokud přeskóčíte tu pravou. Není nutné znovu proklikávat celý seznam. Čtyři úrovně hlasitosti až 100 dB a tichý režim s blikáním se přizpůsobí každé situaci. Světelná signalizace je decentní - malý kroužek se jemně rozsvítí při každém zazvonění jinou barvou. A s rozměry 6 x 6,5 cm je na pohled až překvapivě nenápadný.

#### Čistý design s praktickými detaily

Bílé provedení s čistými liniemi a zaoblenými hranami působí elegantně a nenápadně. Ovládací tlačítka zvonku jsou snadno přístupná a pouze na jedné straně. Tlačítko je odolné proti vodě a prachu (IP56) a lze jej snadno upevnit pomocí samolepicí podložky nebo šroubků.

- tlačítko Test melodie na zvonku usnadňuje změnu melodie
- vícebarevný LED indikátor zvonění na zvonku
- modrý LED indikátor zvonění na tlačítku
- 60 volitelných melodií, obousměrné vyhledávání
- hlasitost zvonku: 5 úrovní, 0 - 100 dB(A)
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 180 m
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do skupiny:
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 15 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- vodotěsná a prachotěsná třída ochrany tlačítka IP56
- uchycení tlačítka pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů
- přenosová frekvence: 433,92 MHz
- malé rozměry zvonku: 6,0 x 6,5 cm
- barva: matná bílá
- napájení:
- tlačítko: 1 x 3 V baterie CR2032 (součástí balení)
- zvonek: AC 230 V~ - do zásuvky
- spotřeba energie:
- přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,4 W
- vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10 mW
- pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +50 °C, zvonek -10 °C až +45 °C

### KOMPLETNÍ POPIS

