

SK Inteligentný spínací modul DT50WiFi

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte túto príručku, aby ste úplne pochopili všetky funkcie a predišli nesprávnemu používaniu výrobku.

Parametre:

Model: DT50WiFi

Napájacie napätie: AC 100-240V/50Hz

Maximálny prúd: 16A

Bezdrôtový štandard: Wi-Fi 2,4 GHz

Materiál krytu: plast

Štandard IEEE: IEEE802.11b/g/n

Podporované funkcie: Google Home, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT.

Princíp fungovania

Modul zapína a vypína spotrebiče zapnutím a vypnutím fázového vodiča.

Modrá LED dióda indikuje pripojenie napájania.

Zelená kontrolka LED indikuje stav pripojenia k sieti WiFi.



Tlačidlo párovania/
tlačidlo zapnutia/vypnutia

Odskrutkujte kryt svorkovnice
a pripojte vodiče

Svorkovnice

L (OUT) - fázový vodič z modulu do spotrebiča

N - stredné vodiče

L (IN) - fázový vodič z napájacieho zdroja do modulu

Spáročovanie modulu a aplikácie

Stiahnite si aplikáciu "**Smart Life**" alebo "**TUYA**" v službe Google Play alebo App Store.

Vstup do režimu páročovania

Odpojte napájanie spotrebiča. Otvorte kryt svorkovnice skrutkovačom a pripojte vodiče k svorkovnici podľa normy. Pripojte napájací zdroj a podržte tlačidlo na module približne 10 sekúnd, kým nezačne rýchlo blikať zelená LED dióda.

Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu a kliknite na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu alebo pridať zariadenie. Kliknite na "pridať ručne". V ľavom menu vyberte položku "Electrical" a v skupine "Switch module" vyberte produkt "Breaker (Wi-Fi)". Potvrďte, že kontrolka na module rýchlo bliká (modro-zelene) a kliknite na "Next". Vyberte sieť WiFi, ku ktorej sa budete pripájať (musí byť 2,4 GHz). Zadáajte údaje o sieti. Ak ste práve pripojení k požadovanej sieti pomocou mobilného zariadenia, údaje SSID sa vyplnia automaticky. Kliknite na tlačidlo "Next", čím sa začne páročovanie. Páročovanie môže trvať až dve minúty. Po nájdení zariadenia kliknite na tlačidlo "Hotovo" a zariadenie môžete naplno používať.

Podrobný video návod na spáročovanie a podrobnejší popis funkcií tohto modulu nájdete na stránke **Youtube.com** pod názvom "**Solight DT50WiFi - návod na použitie**".

Zariadenie ponúka tri režimy prevádzky

1. **Spínač** - zapnutie/vypnutie.
2. **Týždenný časovač**. Minimálna jednotka pre nastavenie času je 1 min. Počet nastaviteľných časových úsekov v týždni je až 5040.
3. **Čas odpočítavania pre** zapnutie/vypnutie modulu.
4. **Prepojenie s inými asistentmi** - Google Home, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT.

! Bezpečnostné upozornenie!

- Výrobok nerozoberajte mimo častí, ktoré sú určené na manipuláciu, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa vyskytne problém s prevádzkou výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a od ostatných zariadení.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. V takom prípade zariadenie okamžite vymeňte.
- Zariadenie je určené len na použitie v interiéri.
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu vody alebo vlhkosti.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokkými rukami. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz.