



Návod na obsluhu

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Na použitie v interiéri. Tento výrobok môže používať len dospelá osoba. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Vyhnite sa blízkosti alebo kontaktu s domácou a počítačovou elektronikou.

Obsah súpravy

- 1x diaľkovo ovládaná zásuvka WiFi

Funkcie

Pomocou tohto výrobku môžete zapínať elektrické a elektronické spotrebiče (lampy, čerpadlá, vianočné osvetlenie, kúrenie, klimatizáciu atď.) s maximálnym zaťažením 10 A / 2300 W s neobmedzeným dosahom. Všetko, čo potrebujete, je internetové pripojenie WiFi na mieste, kde je zásuvka nainštalovaná, a internetové pripojenie na mieste, z ktorého chcete zásuvku ovládať pomocou mobilného zariadenia. Na ovládanie zásuvky si stiahnite aplikáciu "Smart Life" alebo "TUYA". Aplikácia je voľne stiahnuteľná z Google Play a App Store. Aplikácia je prehľadná a ovládanie zásuvky je veľmi jednoduché.

Základné informácie

- Nepripájajte k sebe viacero zásuviek WiFi.
- Určené na použitie v interiéri pri teplotách od 0 °C do 40 °C.
- Nezapájajte bezdrôtovú zásuvku do predlžovacieho kábla. Zapájajte ho len priamo do hlavného zdroja napájania v stene.
- Nepripájajte spotrebiče, ktoré by mali byť vždy pod dohľadom - mohli by to spôsobiť požiar alebo iné škody (napr. žehlička alebo panvica).
- Zariadenie neotvárajte. Opravy môže vykonávať len odborník. Nesprávne používanie a neodborné opravy môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
- Neumiestňujte časti jednotky do blízkosti zdrojov tepla, oblastí s vysokou vlhkosťou, zdrojov elektromagnetického žiarenia, elektrických vedení a veľkých kovových predmetov.

Prevádzkové informácie

- Bezdrôtovú zásuvkovú súpravu môžete používať ihneď po vybalení z krabice.
- Zásuvku môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením vypínača priamo na zásuvke

Prijímač - zásuvka

Zásuvku možno zapojiť do akejkoľvek zásuvky s ochranným kolíkom. Bezdrôtovo ovládaný spotrebič musí byť zapojený do bezdrôtovej zásuvky. Bezdrôtovo ovládaný spotrebič musí byť vždy zapnutý.

Dôležité upozornenie

- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak sú uvoľnené spojovacie skrutky.
- Výrobok nepoužívajte, ak bol poškodený dažďom alebo vlhkosťou.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a chráňte ho pred teplom.

Technické údaje

- Maximálne zaťaženie: 10A / 2300W
- Krytie IP20 - na použitie v interiéri
- Spotreba energie v pohotovostnom režime menej ako 1 W
- Napätie: AC 230 V / 50 Hz
- Frekvencia: 2,4 GHz

Upozornenie: Aby sa zabezpečilo správne fungovanie zariadenia, nemali by ste pripojené zariadenia zapínať a vypínať príliš rýchlo za sebou.

Aplikácia Smart Life / TUYA pre zásuvku DY11WiFi-S

Ak chcete ovládať DY11WiFi-S, musíte si stiahnuť aplikáciu Smart Life / TUYA na Google Play alebo App Store. Po nainštalovaní a otvorení aplikácie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Vytvorte si konto v aplikácii Smart Life / TUYA:

- 1) Stiahnite si aplikáciu Smart Life / TUYA
- 2) Na domovskej stránke kliknite na "Registrácia".
- 3) Zadajte existujúcu e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa budete prihlasovať.
- 4) Kliknite na "Retrieve verification code" (Získať overovací kód).
- 5) Na ďalšej stránke vyplňte kód, ktorý vám bude zaslaný do e-mailovej schránky. Ak kód nedostanete hneď, skontrolujte spam a nevyžiadajúcu poštu alebo kliknite na tlačidlo "Opätovné odoslanie".
- 6) Zvoľte heslo pre túto aplikáciu, po jeho zadaní je aplikácia už plne funkčná.

Párovanie zásuvky a aplikácie:

- 1) Kliknite na "+" alebo "Pridať zariadenie" v pravom hornom rohu.
- 2) V ľavej ponuke vyberte položku "Elektrické" a v prehľade zariadení vyberte položky "Zásuvka" a "Zásuvka (WiFi)".
- 3) Potvrďte prihlasovacie údaje do siete Wi-Fi a kliknite na tlačidlo "Next".
- 4) Potom potvrďte "Resetovať zariadenie" tlačidlom "Ďalej".
- 5) Stlačte tlačidlo na zásuvke na približne 5 s, keď začne blikať modro, kliknite na tlačidlo "Next".
- 6) Skontrolujte, či bliká modrá LED dióda, a kliknite na tlačidlo "Next".
- 7) Po pridaní zásuvky kliknite na tlačidlo "Next" a po zobrazení informácie o úspešnom pridaní zásuvky kliknite na tlačidlo "Completed".
- 8) Zásuvka bude teraz v zozname spárovaných zariadení.

Odkaz na video aplikácie s ďalšími možnosťami ovládania zásuvky nájdete na stránke [Youtube.com](https://www.youtube.com), ak zadáte "Solight DY11WiFi-S - návod na použitie".

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie na shop.solight.cz.

Výrobca Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.

