

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód produktu	Príkon	Svetelný tok	Teplota svetla	Krytie IP	Životnosť LED	Dĺžka pásky
WM59-WW	8W/m	800lm/m	3000K	IP20	50 000 h	5m
WM59-NW	8W/m	800lm/m	4000K	IP20	50 000 h	5m
WM59-CW	8W/m	800lm/m	6000K	IP20	50 000 h	5m

INŠTALÁCIA

1. Očistite povrch, na ktorý sa chystáte nalepiť LED pásik.
2. Podľa potreby upravte dĺžku pásky. Zvyšné časti môžete použiť znovu. Na opätovné pripojenie je potrebné zakúpiť konektory.
3. LED pásik je na spodnej strane vybavený lepiacou páskou. Odlepte kryciu vrstvu a prilepte pásik.
4. Napokon pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE

- Na dosiahnutie maximálnej životnosti a výkonu musia byť pásky nainštalované na hliníkovom podklade (v hliníkových profiloch), aby sa zabránilo prehriatiu.
- Pás je vybavený napájacím adaptérom s vypínačom: AC 230V / DC 12V, 2000mA.
- S rastúcou dĺžkou LED pásu sa znižuje svetelný tok (lm) a spotreba energie (W) na 1 m. Pri dĺžke pásu 5 m klesajú hodnoty na 1 m približne o 25 % v porovnaní s uvedenými hodnotami.
- Pás sa dá podľa potreby skrátiť (zvyšné časti sa dajú použiť ďalej).
- Svietidlo neumiestňujte do blízkosti predmetov, ktoré sú zdrojom tepla alebo vlhkosti.
- Neďívajte sa priamo na osvetlené svietidlo dlhší čas, pretože to môže spôsobiť nepríjemné pocity alebo poškodenie očí.
- Svietidlo nevystavujte vonkajšiemu prostrediu, priamemu dažďu ani ho neponárajte do vody. Svietidlo je určené na použitie v interiéri.
- Svietidlo pravidelne utierajte suchou alebo vlhkou handričkou len vtedy, keď je svietidlo odpojené od elektrickej siete.

CE  IP20

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.