

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení. Zařízení je plynule stmývatelné, zapínání, změna jasu a chromatičnosti dotykem prstu

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	max. 120lm
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K, 6500K
Index podání barev	CRI>80
Baterie	Li-Ion 18650, 3,7V 2000mAh
Výdrž baterie	cca 5hod na 100% výkon
Doba napájení baterie	cca 5 hod
Napájení	USB C 5V (kabel součástí, adaptér není součástí)
Max rozměr	110x 350 mm
Krytí	IP20

OVLÁDÁNÍ

- Pro zapnutí stiskněte tlačítko  na vrchní straně zařízení. Opětovným stisknutím přepínáte teplotu barvy. Vypnutí proběhne po 4. stisknutí tlačítka.
- Pomocí barevné palety můžete zvolit barvu svícení.
- Dlouhým stisknutím tlačítka  zvyšujete/snižujete jas svícení (neplatí pro barevné svícení).

Zařízení lze přenášet, nebo nechat trvale napájené pomocí USB-C kabelu.
Lampička je vhodná pro použití na krytých terasách, balkonech, pergolách i domácnostech.



INSTALACE

1. Sešroubujte části zařízení.
2. Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
3. Pomocí tlačítka na vrchní straně přepínáte režim svícení a pomocí barevného „kruhu“ můžete zvolit barvu svícení.

UPOZORNĚNÍ!

- Ujistěte se, že nabíjecí napětí odpovídá specifikacím. Jmenovitý vstupní proud je 100-240 V 50/60 Hz. Jmenovitý výstupní proud je 5V DC. Používejte 5V adaptér.
- Nepokoušejte se nabíjet světlo ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte, nevystavujte extrémním teplotám ani otevřenému ohni.
- Po dosažení plného nabití nenechávejte svítidlo delší dobu připojené k síti, protože přebíjení může snížit životnost baterie.
- Svítidlo skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření nebo extrémních teplot.
- Zařízení nerozebírejte ani neopravujte, po skončení životnosti.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
- Nevystavujte dešti.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kabel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

