

## EN Instruction manual for LED luminaire WO778 - WO779

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. The installation must be performed by qualified personnel only. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

	WO778	WO779
Power / Příkon / Príkon	12W	18W
Voltage / Napětí / Napätie	220 - 240V AC	
Světelný tok / Svetelný tok / Luminous flux	900	1350
Teplota chromatičnosti / Teplota chromatickosti / Chromaticity	3000K, 4000K, 6000K	
Provozní teplota / Prevádzková teplota / Operation temperature	-20°C ~ +50°C	
Rozměry / Rozmery / Dimensions	214 x 71mm	

### Instalace / Inštalácia / Installation

- EN**
1. Turn off the power source
  2. Create holes in the back plate according to the arrows shown on the figure 2
  3. Use the back plate as a template and mark three holes
  4. Drill the holes and insert plastic anchors
  5. Push the input cable through the central hole and attach the plate to the wall
  6. Connect the power input cable to the terminal block and select desired chromaticity
  7. Close the luminaire (for design reasons, the cover can only be closed if the cover is bolted to the wall or ceiling)
  8. Turn on the power source

- SK**
1. Vypnite prívod elektrickej energie
  2. Vytvorte otvory v kryte viď šípky na obr. 2
  3. Vyznačte 3 otvory na stene
  4. Vyvrťajte otvory a vložte do nich hmoždinky
  5. Prestrčte napájací kábel cez otvor uprostred a priskrutkujte dosku k stene
  6. Pripojte prívodný kábel do svorkovnice a prepínačom nastavte požadovanú teplotu chromatickosti
  7. Zatvorte svietidlo (z konštrukčných dôvodov možno kryt uzavrieť len vtedy, ak je kryt priskrutkovaný k stene alebo stropu)
  8. Zapnite prívod elektrickej energie

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Přívodní kábel nelze vyměnit, je-li poškozený, zařízení nesmí být nadále používáno.

## CZ Návod k montáži osvětlení Solight WO778 - WO779

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

- CZ**
1. Vypněte prívod elektrické energie
  2. Vytvořte otvory v krytu viz šípky na obr. 2
  3. Vyznačte 3 otvory na zdi
  4. Vyvrtejte otvory a vložte do nich hmoždinky
  5. Prostrčte napájecí kabel skrze otvor uprostřed a přišroubujte kryt ke zdi
  6. Připojte prívodní kabel do svorkovnice a přepínačem nastavte požadovanou teplotu chromatičnosti
  7. Zavřete svítidlo (z konstrukčních důvodů lze kryt uzavřít pouze tehdy, je-li kryt přišroubován ke zdi nebo stropu)
  8. Zapněte prívod elektrické energie

Svetelný zdroj tohoto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.

## SK Návod na montáž osvetlenia WO778 - WO779

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník. Svetelný zdroj tohoto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

