

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění. Před instalací vypněte přívod elektrické energie.

Zavěšení na strop za ocelová lanka (obrázek 1)

1. Určete místo, na které chcete svítidlo umístit.
2. Vyrvejte otvory, vložte do nich hmoždinky a šroubem připevněte šroubovici do hmoždinky
3. Našroubujte lanko na šroubovici
4. Provlékněte malé šrouby s podložkami plechovými držáky. Šrouby zašroubujte do zbývajících konektorů na ocelových lankách.
5. Nacvakněte dva plechové držáky do drážek na zadní straně svítidla.
6. Chcete-li upravit délku ocelových lanek, zamáčkněte pojistku a lanko posuňte. Poté pojistku uvolněte.

Chcete-li světlo připevnit napřímo bez použití ocelových lanek, použijte k tomu dodávané plechové držáky, podložky, šrouby a matice.

Vzájemné propojení vícero svítidel (obrázek 2)

Součástí balení jsou čtyři propojovací plíšky, kterými můžete spojit více světel dohromady.

1. Pomocí plochého šroubováku odklopte kryt na jednom z konců obou svítidel
2. Sundejte velký plastový kryt na spodní straně obou svítidel
3. Poté odšroubujte šroubky na propojovacích plíškách
4. Nasuňte plíšky do vnitřních drážek a pevně dotáhněte. Poté nasuňte plíšky do drážek s otvory na horní straně svítidla a šroubky pevně dotáhněte. Nacvakněte spodní kryty. viz obrázek 2.

K zajištění dochází vyhnutím plíšků vlivem šroubování. Nesnažte se zašroubovat šroubky do otvorů pro zajišťovací packy koncových krytů.

Zapojení přívodního kabelu

1. Vypněte přívod elektrické energie.
2. Zapojte dráty do svorkovnice:

L: Fáze = hnědý, nebo červený kabel

N: Nulový vodič = modrý, nebo černý kabel

⊕: Uzemňovací vodič = zelenožlutý kabel

Každý díl je potřeba napájet samostatně!

Parametry

Vstup	AC 220 - 240V	Světelný tok	1500lm ± 5%
Příkon	18W	Teplota světla	4000K (neutrální bílá)
Stupeň krytí	IP20	Materiál	Hliník
Rozměry	315x315x80mm	Provozní teplota	-15°C až +45°C

Jednotlivé LED zdroje nelze měnit.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

Na výrobek je vystaveno prohlášení o shodě dle platných předpisů. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz

