

GSM alarm set, ovládací panel, 2x dálkové ovládání, PIR čidlo, okenní/
dveřní senzor

1D50GSM



Popis

- alarm set s připojením na mobilní síť GSM pomocí SIM karty
- možnost ovládání přes mobilní telefon pomocí SMS nebo aplikace v češtině (iOS, Android)
- odjištění/zajištění systému, vypínání alarmu, nastavení alarmu, to vše jednoduše na dálku nebo pomocí ovládacího panelu s barevným displejem a snadnou obsluhou
- možnost připojení až 99 čidel, senzorů a dálkových ovládačů (1D52, 1D53, 1D54)
- rozdělení jednotlivých senzorů a čidel do zón, každou zónu je možné ovládat a nastavovat zvlášť
- nastavení 6ti telefonních čísel pro oznámení
- paměť pro 72 posledních odkódování/zakódování a paměť pro 102 posledních spuštění alarmu
- upozornění na ztrátu napájecího napětí ovl. panelu nebo na vybíjející se baterie u připojeného příslušenství
- zabudovaná Li-ON baterie pro případ ztráty napájecího napětí
- anti-tamper, ochrana proti neoprávněné manipulaci
- napájecí napětí: USB 5V
- přenosové frekvence: GSM850/900/1800/1900MHz; 433MHz
- záložní baterie: 3,7V 800mA Li-ON (až 8h v režimu "stand by")
- dosah pro připojené příslušenství: max. 100m
- hlasitost zabudované sirény v panelu: 80dB

EAN

8592718023577

Záruční lhůta

24 měsíců

Počet kusů v balení

22 ks