

2x bezdrátový zvonek, do zásuvky, 120m, bílý

1L54DZ


**Popis**

- sada 2x přijímač, 1x tlačítko
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny
- 38 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku
- vodotěsná ochrana tlačítka IP44
- nastavení hlasitosti zvonku - 3 stupně (50 - 90dB)
- uchycení tlačítka pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů
- barva: bílá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 120m
- přenosová frekvence: 433MHz
- napájení:
  - tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie (součástí balení)
  - zvonek: AC 230V - do zásuvky
- pracovní teplota: -10°C až +40°C
- spotřeba energie:
  - přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5W
  - vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- náhradní tlačítko Solight č. 1L54T
- k jednomu zvonku mohou být spárována max. 6 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 6 zvonky

**EAN**

8592718021993

**Záruční lhůta**

24 měsíců

**Počet kusů v balení**

48 ks