

1L82B

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK, DO ZÁSUVKY, 180M, ČERNÝ, LEARNING CODE



EAN: 8592718034849

POČET KUSŮ V BALENÍ: 24

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight bezdrátový zvonek, do zásuvky, 180m, černý, learning code

Moderní zvonek v elegantní černé

Bezdrátový zvonek s kompaktními rozměry a zaobleným designem se hodí do každého moderního interiéru. Matná černá povrchová úprava je nenápadná a zároveň stylová. Modré LED podsvícení slouží jako decentní světelná signalizace zvonění.

Přizpůsobení podle vašich potřeb

Zvonek nabízí 36 melodií a 4 úrovně hlasitosti, od plného zvuku až po zcela tichý režim se světelným upozorněním. Díky funkci párování lze propojit až 15 zvonků nebo 8 tlačítek do jedné skupiny. Každý zvonek může mít vlastní melodii pro snadnější rozlišení jednotlivých vstupů do objektu.

Odolné provedení pro vnitřní i venkovní použití

Tlačítko je vybaveno krytkou na jmenovku a splňuje stupeň krytí IP44, takže je vhodné i pro venkovní použití. Upevnění je rychlé a snadné - buď pomocí samolepicí podložky, nebo montážních otvorů. Celé řešení spojuje praktické funkce a čistý vzhled, který se hodí do domácností i firemních prostor.

- Design se zaoblenými rohy, v matné černé barvě, vhodný do všech moderních interiérů
- 36 volitelných melodií
- Hlasitost zvonku: 4 úrovně, 25 - 90 dB(A)
- Dosah signálu na otevřeném prostranství: 180 m
- Funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny.
- K jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek
- Jedno tlačítko může být spárováno s max. 15 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- Tlačítko s krytem na jmenovku a vodotěsná ochrana IP44
- Uchycení tlačítka pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů
- Barva: matná černá
- Přenosová frekvence: 433,92 MHz
- Napájení:
- Tlačítko: 1 x 3 V baterie CR2032 (součástí balení)
- Zvonek: AC 230 V~ - do zásuvky
- Spotřeba energie:
- Přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,3 W
- Vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10 mW
- Pracovní teplota: tlačítko, -10 °C až +50 °C, zvonek 0 °C až +35 °C
- Náhradní tlačítko Solight č. 1L74T

KOMPLETNÍ POPIS

