

Multimetr, test diody, test baterie, ochrana proti přetížení, bzučák

V16

Popis

- měření stejnosměrného napětí: 200mV - 600V, přesnost 1,0%
- měření střídavého napětí: 2V - 500V, přesnost 1,2%
- měření stejnosměrného proudu: 200 mikroA - 10A, přesnost 1,5%
- měření střídavého proudu: 2mA - 10A, přesnost 1,5%
- měření odporu: 200 Ohm - 20 MOhm
- test diody, test baterie 1.5V a 9V
- měření polarity, test spojitosti obvodů
- měření CAT II do 500V AC, 600V DC, CAT III do 300V
- ochrana proti přetížení - pojistky 500mA/500V a 10A/500V
- bzučák
- velký digitální displej s automatickým vypnutím
- tlačítko paměti pro delší zobrazení naměřených hodnot na displeji
- samostatné tlačítko zap./vyp.
- gumové ochranné pouzdro, opěrný stojánek
- kvalitní výměnné kabely s měřicími hroty, celková délka 85cm, vhodné i pro měření CAT IV
- rozměry: 8,0 x 16,0 x 3,0 cm
- napájení: 1x 9V (6LF22) součástí balení, indikátor slabých baterií

EAN

8592718017149

Záruční lhůta

24 měsíců

Počet kusů v balení

60