

## CZ Pouliční lampy Solight

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

## SK Pouličné lampy Solight

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

## Pro modely/Pre modelov:

WPS-30W-001  
WPS-60W-001  
WPS-80W-001  
WPS-100W-001


Model	Příkon / Príkon	Světelný tok / Svetelný tok	Vstupní napětí / Vstupné napätie	Výstupní napětí / Výstupné napätie	Provozní teplota / Provozná teplota	Rozměry / Rozmery
WPS-30W-001	30W	3900lm	AC 85 - 265V	DC 36 - 42V, 0.75A	-30°C až 80°C	400 x 170 x 60mm
WPS-60W-001	60W	7800lm	AC 180 - 305V	DC 18 - 36V, 1.05 - 2A		500 x 215 x 80mm
WPS-80W-001	80W	10400lm		DC 18 - 36V, 1.05 - 2.2A		620 x 260 x 85mm
WPS-100W-001	100W	13000lm		DC 18 - 36V, 1.33 - 2.66A		720 x 280 x 95mm

Průměr instalačního otvoru na stožár / priemer inštaláčného otvoru na stožiar:

**WPS-30W-001:** 40mm  
**WPS-60W-001:** 55mm  
**WPS-80W-001:** 65mm  
**WPS-100W-001:** 65mm



Před montáží vypněte přívod el. proudu! Zapojení musí být uzemněné!  
Pred montážou vypnite prívod el. prúdu! Zapojenie musí byť uzemnené!



CE  IP65